

YK-32 系列智能双通道电流表电压表

一、概述

YK-32 系列智能双通道电压电流表采用微处理器进行控制运算，配合不同的 2 路互感器或分流器可满足各种测量量程的要求，可对 2 路电压电流进行高精度的显示、控制及变送输出。

YK-32 系列双路交/直流电压电流显示、控制、变送智能仪表，可直接测量 0~5A 交直流电流，0~500V 交直流电压，配互感器可测量 5A，500V 以上的交直流电流电压。3 种输入信号自由设定，满四位显示，量程任意设定修正隔离模拟量变送输出（12 位分辨力），变送范围任意设定、修正两路继电器输出任意组态，可设定上上限，上下限，下下限报警

主要特点：

- ◆采用当今最先进的 ATMEL 单片微机作主机，减少了外围部件，提高了可靠性。
- ◆集多种输入型号、输出方式于一机。
- ◆采用 WATCHDOG 电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术，注重现场容错能力，使整机具有很强的抗干扰能力。
- ◆采用双四位 LED 数码显示，可同时显示 2 路测量值。

二、主要技术指标：

基本误差：0.2%FS±1 个字

分辨力：1、0.1

显示：双四位 LED 数码管显示

输入信号：

交流电流输入	直流电流输入
0~5A 直接输入	0~5A 直接输入
5~2000A 配电流互感器输入	5~2000A 配电流分流器输入
交流电压输入	直流电压输入
0~500V 直接输入	0~500V 直接输入
500~2000V 配电压互感器输入	500~2000V 配电压互感器输入

报警输出：开关量报警输出：二限报警或四限报警，报警方式、报警灵敏度可设置，继电器输出触点容量 AC220V/3A 或 AC220V/1A。（最多每路可带 8 路继电器报警输出，用户订货时需注明）

变送输出：• DC 4mA~20mA（负载电阻≤300Ω）

• DC 0~10mA（负载电阻≤1.5KΩ）

• DC 1V~5V（负载电阻≥250KΩ）

• DC 0~5V（负载电阻≥250KΩ）

（最多每路可带 4 路模拟量输出，用户订货时需注明）

特性：控制方式•可选择上限、下限或上上限、下下限控制

环境温度：(-20~70)℃（常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度）

(0~50)℃(热电偶信号输入)

相对湿度：≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用

通讯输出：接口方式——隔离串行双向通讯接口 RS485/RS422/RS232/Modem

波特率——300~9600bps 内部自由设定

电源：开关电源 85~265VAC

功耗：4W

面板尺寸：160mm×80mm、96mm×96mm、96mm×48mm、

72mm×72mm

三、型号说明

型 谱		说 明	
YK-32		智能电压/电流表	
	A	横式 160×80×125mm 开孔 150×75	
	A/S	竖式 80×160×125mm 开孔 75×150	
	B	方式 96×96×110 mm 开孔 90×90	
	C	横式 96×48×110 mm 开孔 90×42	
	C/S	竖式 48×96×110 mm 开孔 42×90	
	D	方式 72×72×110 mm 开孔 67×67	
	T	按客户要求来做	特殊/自定表壳。(开孔尺寸可+1)
报警控制输出	J□	可定做 8 路继电器	J0-J4, 0-4 点报警
	K□	可定做 8 路 SSR 输出	K0-K4, 0-4 个 SSR 输出
变送输出	O1		4-20mA 输出 (最多 4 路模拟量输出)
	O2		0-10mA 输出
	O3		1-5V 输出
	O4		0-5V 输出
	O5		0-10V 输出
	注: 可按客户要求做成反向变送输出或隔离共地变送输出		
通讯输出	P		微型打印机
	R		串行通讯 RS232
	S		串行通讯 RS485
	注: 可按客户要求做成双串口 (可同时带通讯带打印)		
输入信号 1	AV ()		交流电压输入, ()内记入输入量程
	DV ()		直流电压输入, ()内记入输入量程
	AA ()		交流电流输入, ()内记入输入量程
	DA ()		直流电流输入, ()内记入输入量程
	U ()		要配分流器或互感器 ()内记入输入量程
输入信号 2	AV ()		交流电压输入, ()内记入输入量程
	DV ()		直流电压输入, ()内记入输入量程
	AA ()		交流电流输入, ()内记入输入量程
	DA ()		直流电流输入, ()内记入输入量程
	U ()		要配分流器或互感器 ()内记入输入量程
供电电源			220VAC 供电
	W		DC24V 供电

主要产品:

数字显示控制仪, 光柱数显仪, PID模糊调节器, 程序PID模糊调节器, 巡检仪, 流量积算仪, 无纸记录仪, 电工仪表, 温度变送器, 隔离器, 配电器,

运算器，开关量隔离器，电量隔离变送器，隔离安全栅，称重测力传感器，应变式压力传感器，温湿度传感器变送器，静态（动态）扭矩传感器等

可按客户要求，开发定做各种类型仪表，欢迎来电咨询！

软件硬件开发。OEM 贴牌生产。

电话： 010-57170625

传真： 010-82112623

地址：北京昌平区城北五街草场胡同 27 号

24 小时为您服务:13651191826 张少华 QQ:1428531558

公司官方博客：<http://blog.163.com/tj13651191826@126/>

www.yuke18.com

Email:1428531558@qq.com



